

Блок коммутации БК-4



Блок коммутации БК-4 предназначен для маршрутизации сигналов с микрофонных консолей участников селекторного совещания в 4-проводную линию связи, а также для приема сигнала из линии и трансляции его во внешнюю активную акустическую систему.

Блок поддерживает подключение до 10 [микрофонных консолей серии МК-4XXX и МК-710](#).

Поддерживаются симплексный (полудуплекс с приоритетом входящего из линии сигнала) и дуплексный режимы работы.

- наличие основного и дополнительных портов для микрофонов;
- приоритет основного порта над дополнительным;
- линейный выход для подключения активной акустики;
- отключаемый режим трансляции сигнала с собственных микрофонов в активную АС;
- режимы работы: симплекс, дуплекс;
- работа в режиме с "перебоем";
- индикаторы уровня сигнала в каналах приема и передачи;
- резервное питание от источника напряжением 24 В;
- регулировки уровня сигнала по приему и передачи ТЧ канала.

Входное сопротивление канала, Ом	600
Тип окончания направления	2-х или 4-проводное
Максимальное количество подключаемых консолей, шт	10
Номинальный входной уровень сигналов, дБ	-25...+7
Номинальный выходной уровень сигналов, дБ	-13...+4
Тип входа линии	Симметричный трансформаторный
Тип выхода линии	Симметричный трансформаторный
Габаритные размеры, мм	150x90x60
Основное питание	220 В 50 Гц
Резервное питание	24 В постоянный ток
Максимальное потребление, В*А	10