

Микрофонный усилитель ПРМ-11



Высококачественный микрофонный усилитель ПРМ-11 обеспечивает подключение микрофонных консолей [МК-011](#), [МК-012](#), [МК-022](#) или аналогичных к стандартному линейному входу трансляционного усилителя.

ПРМ-11 выполнен в пластмассовом корпусе со встроенными разъемами для подключения микрофонной консоли и трансляционного усилителя при помощи стандартного микрофонного кабеля с разъемом Jack 6,3мм. На корпусе ПРМ-11 также расположен разъем для подключения внешнего блока питания.

- используется для подключения [линейки микрофонов МК-XXX](#) к линейному входу любого усилителя мощности звуковой частоты;
- обеспечивает фантомное питание 12 В.

Диапазон воспроизводимых частот, гц	20 - 2000
Уровень входного сигнала, дБ	-20
Уровень выходного сигнала, дБ	0
Неравномерность АЧХ в рабочем диапазоне частот, дБ	не более +/-3
Количество входов	1
Тип входа	балансный, фантомное питание
Тип выхода	балансный
Минимальное сопротивление нагрузки, кОм	2
Входной разъем	Jack 6.3 мм
Выходной разъем	Jack 6.3 мм
Питание	12 В постоянный ток
Ток потребления, мА	не более 50
Габаритные размеры, мм	85 x 60 x 30
Вес без упаковки, кг	0,05